



## ICY BOX IB-AT1008

### DVB-T2 HD Antenne für den Innenbereich

#### Haupteigenschaften

- Aktiv verstärkte digitale Zimmerantenne für Fernseher und Radio
- Unterstützt HDTV, DVB-T / DVB-T2 HD / ISDB-T, DTMB, ATSC und DAB+ / FM Radio
- Unterstützt Full HD TV, 3D und 4K Ultra HD TV
- Optimaler Empfang von UHF/VHF Kanälen und digitalen, freeview und analogen TV-Signalen
- Unterstützte Entfernung zur nächsten Sendeanlage bis zu 25 km
- Mit einem hoch effektiven und rauscharmen Signalverstärker
- Unterstützt Aktiv- (verstärkt) oder Passiv-Modus
- Abgeschirmt für minimale Interferenz
- Ca. 150 cm Koaxialkabel inklusive
- AC/DC Netzteil 6 V / 100 mA
- Kompatibel mit allen DVB-T und DVB-T2 HD Receivern
- Mit Blockfilter gegen Störung durch 3G / 4G / LTE-Mobilfunksignale für optimalen Empfang



#### Verpackungsinhalt

1x IB-AT1008, 1x Steckernetzteil, Kabel ca. 150 cm,  
1x Schnellinstallations-Anleitung

## Aktiv verstärkte digitale Zimmerantenne

Die Antenne IB-AT1008 besitzt die modernste Empfangs- und Verstärkertechnologie und eignet sich besonders zum Empfang digital-terrestrischer TV-Signale nach dem DVB-T2 HD und DVB-T Standard. Der integrierte 3G/4G/LTE Filter blockiert alle Störungen der Mobilfunksignale. Die Antenne erlaubt Ihnen die Wahl zwischen dem aktiven Modus mit Signalverstärkung und dem passiven Modus mit direktem Empfang. Das stilvolle und dekorative Design in Klavierlackoptik passt in jedes moderne Wohnzimmer.

#### Technische Daten

**Modell** IB-AT1008

**Artikel Nr.** 60328

**EAN Code** 4250078166603

**Marke** ICY BOX

**Farbe** Schwarz

**Material** Kunststoff

**Frequenz** 87.5 - 230 / 470 - 790 MHz

**Frequenzbereich** UHF/VHF/FM

**Verstärkung** 48 dB

**Impedanz** 75 Ω

**Rauschmaß** < 3 dB

**Stromversorgung** 6 V / 100 mA

**LTE-Filter** Ja

**Standard** HDTV, DVB-T / DVB-T2 HD / ISDB-T, DTMB, ATSC and DAB+ / FM Radio



## ICY BOX **IB-AT1008** DVB-T2 HD Antenne für den Innenbereich



### Ein hoher Standard

Mit dem Ende des DVB-T Standards und der Einführung von DVB-T2 in Deutschland bleibt bei vielen Antennennutzern der Bildschirm schwarz. Die IB-AT1008 schafft Abhilfe und unterstützt die wichtigsten Standards HDTV, DVB-T / DVB-T2 HD / ISDB-T, DTMB, ATSC und DAB+ / FM Radio.



### Aktiv oder passiv?

Wenn das Netzteil angeschlossen ist, haben Sie die Wahl zwischen dem aktiven Modus mit Signalverstärkung und dem passiven Modus mit direktem Empfang. Ohne Netzteil ist nur der passive Modus verfügbar.



### Sieht gut aus

Das stilvolle und dekorative Design in Klavierlackoptik passt neben den Fernseher oder auf das Fensterbrett.

#### Logistische Daten

**Verpackungseinheit:** 10 Stk./Karton  
**Gesamtgewicht:** 6,3 kg/Karton  
**Bruttogewicht (mit Verp.):** 0,575 kg  
**Nettogewicht:** 0,346 kg

**Abmessung/Karton:** 395x315x310 mm  
**Abmessung (mit Verp.):** 150x75x290 mm  
**Abmessung des Artikels:** 280x16x140 mm  
**Ursprungsland:** China

